

# MY-68 - Multimetr cyfrowy z automatyczną zmianą zakresów, pomiar pojemności i częstotliwości

Doskonały w zastosowaniu dla inżynierów i techników. Multimetr cyfrowy 3 i 3/4 z automatyczną zmianą zakresów i możliwością dołączenia cęgowej przystawki, pomiar częstotliwości do 200kHz.

|                                |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Max. wskazanie LCD</b>      | 3999                                                                    |
| <b>Wybór zakresu</b>           | automatyczny / ręczny                                                   |
| <b>Zakres napięciowy DC</b>    | 400m/4/40/400V $\pm 0,7\%$ ,<br>1000V $\pm 0,8\%$                       |
| <b>Zakres napięciowy AC</b>    | 400m $\pm 3,0\%$ ,<br>4/40/400V $\pm 0,8\%$ ,<br>750V $\pm 1,0\%$       |
| <b>Zakres prądowy DC</b>       | 0,4/4/40/400mA $\pm 1,2\%$ ,<br>10A $\pm 2,0\%$                         |
| <b>Zakres prądowy AC</b>       | 0,4/4/40/400mA $\pm 1,5\%$ ,<br>10A $\pm 3,0\%$                         |
| <b>Pomiar rezystancji</b>      | 400/4k/40k/400k/4M $\Omega$ $\pm 1,2\%$ ,<br>40M $\Omega$ $\pm 2,0\%$   |
| <b>Pomiar pojemności</b>       | 4n $\pm 5,0\%$ ,<br>40n/400n/4 $\mu$ /40 $\mu$ /200 $\mu$ F $\pm 3,0\%$ |
| <b>Pomiar częstotliwości</b>   | 10/100/1k/10k/100k/200kHz $\pm 2,0\%$                                   |
| <b>Pasmo</b>                   | 40 ÷ 1000 Hz                                                            |
| <b>Test diody</b>              | 1mA / 1,5V                                                              |
| <b>Test hFE</b>                | I <sub>b</sub> =10 $\mu$ A / V <sub>ce</sub> =2,8V                      |
| <b>Sygnalizacja akustyczna</b> | < 50 $\Omega$                                                           |
| <b>Pamięć odczytu</b>          | tak                                                                     |
| <b>Wskaźnik stanu baterii</b>  | tak                                                                     |
| <b>Zabezpieczenie</b>          | tak                                                                     |
| <b>Impedancja wejściowa</b>    | 10 M $\Omega$                                                           |
| <b>Inne</b>                    | Możliwość podłączenia cęgowej przystawki #03921                         |
| <b>Zasilanie</b>               | bateria 9V 6F22                                                         |
| <b>Producent</b>               | Mastech                                                                 |