

Zasilacz laboratoryjny 303D-II 2x30V,5V 3A, 3 kanałowy, producent PowerLab

PARAMETRY TECHNICZNE:

Wyjście DC 1 (slave)	0~30V, 0~3A
Wyjście DC 2 (master)	0~30V, 0~3A
Wyjście DC 3	5V, 3A
Wyjście 1+2 (szeregowo)	0~60V, 0~3A
Wyjście 1+2 (równoległe)	0~30V, 0~6A
Zasilanie	230V - 15% + 10% 50Hz

Napięciowy wsp. stabilizacji:	$\leq 0,01\% + 2\text{mV}$
Obciążeniowy wsp. stabilizacji:	$\leq 0,01\% + 2\text{mV}$
Czas powrotu:	100ms
Tętnienia i szumy:	$\leq 1\text{mVrms}$ (wartości efektywnej)
Współczynnik temperaturowy:	$\leq 200\text{ppm}/1^\circ\text{C}$

Prądowy wsp. stabilizacji:	$\leq 0,2\% + 3\text{mA}$
Obciążeniowy wsp. stabilizacji:	$\leq 0,2\% + 3\text{mA}$
Tętnienia i szumy:	$\leq 2\text{mA rms}$ (wartości efektywnej)

Warunki pracy	$-10^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$ (R.H. < 90%)
Warunki składowania	$-10^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$ (R.H. < 80%)
Wymiary i masa	343x360x170mm; 8,0kg

CECHY:

- Wysoka jakość i niezawodność
- Czytelne cyfrowe wyświetlacze LED
- Praca niezależna/szeregowo/równoległa
- Potencjometry wieloobrotowe regulacji napięcia zwiększają precyzję nastaw
- Funkcjonalność MASTER i SLAVE pozwala na wygodną regulację parametrów wyjścia przy pracy szeregowej i równoległej
- Praca w trybie stabilizacji napięcia (CV) lub prądu (CC)
- Wyjście stałonapięciowe 5V/3A DC
- Zabezpieczenie przed zwarciami i przeciążeniami
- Sterowany elektronicznie wentylator