

AR151M Wyłącznik czasowy z przekaźnikiem



Układ służy do regulacji czasu pracy urządzeń.

Naciśnięcie przycisku spowoduje włączenie (lub wyłączenie) urządzenia na ściśle określony wcześniej czas, ustawiony za pomocą precyzyjnego potencjometru.

Timer można zastosować np. do czasowego sterowania oświetleniem (np. na klatce schodowej), do sterowania rygłem w zamkach w furtkach lub drzwiach, do sterowania czasowego wentylatora łazienkowego.

Parametry techniczne:

regulowany płynnie czas trwania impulsu (zadziałania) w zakresie:

0 sekund ... 260 sekund (4 minut; 20 sekund)

wyzwalanie przyciskiem

potencjometr precyzyjny do dokładnej regulacji czasu

sygnalizacja pracy - niebieska dioda LED

złącze przekaźnika NO lub NC (normalnie otwarte lub normalnie zamknięte)

element wykonawczy - przekaźnik 230 VAC / 6A

zasilanie 12V-15V DC

pobór prądu max. 40 mA

wymiary płytki 41x42mm

Do złącza „+” i „-” dołączamy zasilanie układu (12-15V DC).

Do złącza COM i NO obwód włączany (lub analogicznie do COM i NC – obwód rozłączany) – obciążalność wyjścia przekaźnikowego 6A (230VAC).

Potencjometrem PULSE regulujemy płynnie czas trwania impulsu.

W skład zestawu wchodzi płytka drukowana, komplet elementów oraz instrukcja.