

7030 - Multimetr analogowy z cyfrowym wyświetlaczem

Max. wskazanie LCD	1999
Wybór zakresu	ręczny
Zakres napięciowy DC	0,2/2/20/200/600V $\pm$ (3% pełnej skali) / $\pm$ (0,5% + 2 cyfry)
Zakres napięciowy AC	0,2/2/20/200/600V $\pm$ (4% pełnej skali) / $\pm$ (0,8% + 3 cyfry)
Zakres prądowy DC	0,2mA/2mA/20mA/200mA/10A $\pm$ (3% pełnej skali) / $\pm$ (1,0% + 3 cyfry)
Zakres prądowy AC	0,2mA/2mA/20mA/200mA/10A $\pm$ (4% pełnej skali) / $\pm$ (1,5% + 3 cyfry)
Pomiar rezystancji	200/2k/20k/200k/2M/20M Ω $\pm$ (3%) / $\pm$ (0,8% + 3 cyfry)
Błąd	0.5%
Test diody	1mA / 2.4V
Tester baterii	1,5/9 V
Sygnalizacja akustyczna	< 30 Ω
Wskaźnik stanu baterii	tak
Zasilanie	bateria 9V 6F22
Producent	Mastech