

Uniwersalny miernik cyfrowy z oscyloskopem – Uni-Trend – UT 81B

Specyfikacja techniczna:

Funkcja	Zakres	Dokładność
Napięcie DC	400mV/4V/40V/400V/1000V	(0.8%+8)
Napięcie AC	4V/40V/400V/750V	(1%+15)
Prąd DC	400mA /4000mA/40mA/400mA/4A/10A	(1%+8)
Prąd AC	400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A	(1.5%+8)
Rezystancja	400R/ 4kR/40kR/400kR/4MR/ 40MR	(1%+5)
Pojemność	40nF /400nF/4mF/40mF/100mF	(3%+8)
Częstotliwość	10Hz ~ 10MHz	(0.1%+3)
Dokładność w osi pionowej		(5%+1)
Czułość wejściowa	20mV/div-500V/div (1-2-5)	
Dokładność w osi poziomej		(0.01%+1)
Zakres podstawy czasu	100ns/div-5s/div (1-2-5)	
Pasmo wejściowe	8MHz	
Rozdzielczość wyświetlacza	160 x 160	
Częstotliwość próbkowania	40MSa/s	
Wypełnienie impulsu	0,1% ~ 99,9%	

Dodatkowe funkcje:

Testowanie diod	
Tester ciągłości (Buzzer)	
Wyświetlacz	160x160 Monochromatyczny
Tryby wyzwalania	Auto / Normal / Single Shot
Pamięć	10 obrazów i ustawień
Regulacja kontrastu i jasności	
Impedancja wejściowa	10MOhm
Tryb czuwania	
Wskaźnik niskiego stanu baterii	
Podświetlanie LCD	
Interfejs RS 232 realizowany przez złącze USB	
Maksymalne wskazanie LCD	3999

Charakterystyka ogólna:

Zasilanie	Bateria 1,5V (R6) x 4
Rozmiar LCD	60 x 60 mm
Waga	498g
Wymiary	200 x100 x 48 mm

Wypożyczenie Standardowe:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| – Przewody pomiarowe, | – Kabel USB, |
| – Baterie, | – Oprogramowanie, |
| – Instrukcja obsługi, | – Zasilacz |
| – Chwytnik, | |