

Miernik M-830BUZ / KT830BUZ KEMOT nr kat 12038

Opis produktu:

Mały i bardzo poręczny multimiernik cyfrowy, świetne rozwiązanie na użytek domowy lub dla szkolnych laboratoriów. Posiada tester tranzystorów oraz diody co w połączeniu z sygnalizacją dźwiękową i bardzo atrakcyjną ceną sprawia, że jest to produkt praktyczny, przyjemny w użyciu i chętnie kupowany..

Miernik wyposażony jest w generator fali prostokątnej 50 Hz, używany przy testowaniu układów logicznych, diod. Ma ręczny wybór zakresów pomiarowych.

Specyfikacja:

Max. wskazanie	LCD 1999
Wybór zakresu	ręczny
Zakres napięciowy	DC 200 mV $\pm 0,25\%$, 2/20/200/1000 V $\pm 0,5\%$
Zakres napięciowy	AC 200/750 V $\pm 1,2\%$
Zakres prądowy DC	2m/20mA $\pm 1,0\%$, 200 mA $\pm 1,2\%$, 10A $\pm 2\%$
Pomiar rezystancji	200/2k/20k/200k Ω $\pm 0,8\%$, 2M Ω $\pm 1,0\%$
Pasmo	45 ÷ 450 Hz
Test diody	tak
Test hFE	tak
Sygnalizacja akustyczna	< 500 Ω
Generator	50 Hz, prostokątny
Impedancja wejściowa	1 M Ω
Zasilanie bateria	9V 6F22
Producent	KEMOT