

Miernik uniwersalny UNI-T M830BUZ

Opis produktu:

Mały i bardzo poręczny multimiernik cyfrowy, świetne rozwiązanie na użytek domowy lub dla szkolnych laboratoriów. Posiada tester tranzystorów oraz diody co w połączeniu z sygnalizacją dźwiękową i bardzo atrakcyjną ceną sprawia, że jest to produkt praktyczny, przyjemny w użyciu i chętnie kupowany..

Miernik wyposażony jest w generator fali prostokątnej 50 Hz, używany przy testowaniu układów logicznych, diod. Ma ręczny wybór zakresów pomiarowych.

Specyfikacja:

Max. wskazanie LCD 1999

Wybór zakresu ręczny

Zakres napięciowy DC 200 mV $\pm 0,25\%$,
2/20/200/1000 V $\pm 0,5\%$

Zakres napięciowy AC 200/750 V $\pm 1,2\%$
2m/20mA $\pm 1,0\%$,

Zakres prądowy DC 200 mA $\pm 1,2\%$,
10A $\pm 2\%$

Pomiar rezystancji 200/2k/20k/200k Ω $\pm 0,8\%$,
2M Ω $\pm 1,0\%$

Pasmo 45 ÷ 450 Hz

Test diody tak

Test hFE tak

Sygnalizacja akustyczna < 500 Ω

Generator 50 Hz, prostokątny

Impedancja wejściowa 1 M Ω

Zasilanie bateria 9V 6F22

Producent Uni-T

Dodatkowo:

- Tester diody
- Tester tranzystorów
- Sygnalizacja dźwiękowa

W komplecie z miernikiem:

1. Przewody pomiarowe
2. Instrukcja obsługi