

# Multimetr cyfrowy z detektorem napięcia – MS8211

Multimetr kieszonkowy przystosowany do prowadzenia pomiarów jedną ręką. Mierzy napięcie stałe oraz zmienne, rezystancję z automatyczną zmianą zakresów pomiarowych. Wyposażony jest w akustyczny sygnalizator połączeń, test półprzewodników, pamięć odczytu. Posiada wbudowany bezdotykowy detektor napięcia przemiennego AC.

Specyfikacja techniczna:

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Max. wskazanie LCD</b>                  | 1999                                         |
| <b>Wybór zakresu</b>                       | automatyczny / ręczny                        |
| <b>Klasa izolacji</b>                      | CAT III 600V                                 |
| <b>Zakres napięciowy DC</b>                | 200m/2/20/200/600 V $\pm 0,7\%$              |
| <b>Zakres napięciowy AC</b>                | 200m/2/20/200/600 V $\pm 0,8\%$              |
| <b>Pomiar rezystancji</b>                  | 200/2k/20k/200k/2M/20 M $\Omega$ $\pm 1,2\%$ |
| <b>Test diody</b>                          | tak                                          |
| <b>Sygnalizacja akustyczna</b>             | tak                                          |
| <b>Bezdotykowy detektor napięcia AC</b>    | tak                                          |
| <b>Automatyczne wyłączanie</b>             | tak                                          |
| <b>Pamięć odczytu wartości maksymalnej</b> | tak                                          |
| <b>Alarm świetlny</b>                      | tak                                          |
| <b>Alarm dźwiękowy</b>                     | tak                                          |
| <b>Zasilanie</b>                           | 2x bateria 1,5V AAA                          |
| <b>Wymiary</b>                             | 208x38x29 mm                                 |
| <b>Waga</b>                                | 110 g                                        |
| <b>Producent</b>                           | Mastech                                      |