

MAS830 - Multimetr cyfrowy

Max. wskazanie LCD	1999
Wybór zakresu	ręczny
Zakres napięciowy DC	200m/2/20/200 V $\pm$ 0,5%, 600 V $\pm$ 0,8%
Zakres napięciowy AC	200/600 V $\pm$ 1,2%
Zakres prądowy DC	200 μ /2m/20m A $\pm$ 1,0%, 200 mA $\pm$ 1,5%, 10 A $\pm$ 3,0%
Rezystancja	200/2k/20k/200 k Ω $\pm$ 0,8%, 2M Ω $\pm$ 1,0%
Test diody	tak
Test hFE	tak
Sygnalizacja akustyczna	tak
Pamięć odczytu	tak
Zasilanie	bateria 9V (6F22)
Wymiary	138x69x31 mm
Waga	170 g
Producent	Mastech