

Miernik UT33C

Miernik umożliwia wykonywanie następujących pomiarów:

- ⇒ napięcia stałego (DC) i przemiennego (AC);
- ⇒ natężenia prądu stałego (DC);
- ⇒ rezystancji;
- ⇒ napięcia przewodzenia diod i ciągłości obwodu;
- ⇒ temperatury w dwóch skalach.

Dane techniczne miernika:

1. Wskaźnik - wyświetlacz krystaliczny podświetlany (3 1/2 cyfry) o wym. 16*48 mm.
2. Maksymalne wartości napięcia mierzonego 500V DC, 500V AC (wartość skuteczna)
3. Ilość odczytów 2...3 odczyty na sekundę.
4. Zakres temperatur pracy 0...40°C.
5. Zakres temperatur przechowywania -10°C...50°C
6. Zasilanie bateria 9V 6F22.
7. Pobór prądu ok. 1mA.

Ponadto posiada:

- ⇒ sygnalizację przekroczenia zakresu pomiarowego (wyświetlana jest cyfra „1”);
- ⇒ sygnalizację polaryzacji przy pomiarach prądu i napięcia stałego;
- ⇒ sygnalizację stanu rozładowania baterii, wyświetlany jest symbol baterii;
- ⇒ sygnalizację dźwiękową ciągłości obwodu,
- ⇒ funkcję HOLD podtrzymania ostatniego pomiaru,
- ⇒ podświetlany wyświetlacz LCD.