

Mastech MY-75 - Multimetr cyfrowy o klasie dokładności 0,05%

Uniwersalny multimetr 4 i 1/2 cyfry o klasie dokładności 0,05% z pamięcią odczytu.

Następca popularnego miernika MY-65.

Max. wskazanie LCD	19999
Wybór zakresu	ręczny
Zakres napięciowy DC	200m $\pm 0,05\%$, 2/20/200V $\pm 0,1\%$, 600V $\pm 0,15\%$
Zakres napięciowy AC	2V $\pm 0,5\%$, 20/200V $\pm 0,8\%$, 600V $\pm 1,0\%$
Zakres prądowy DC	2m/20mA $\pm 0,5\%$, 200mA $\pm 0,8\%$, 10A $\pm 2,0\%$
Zakres prądowy AC	2m/20mA $\pm 0,8\%$, 200mA $\pm 1,2\%$, 10A $\pm 2,5\%$
Pomiar rezystancji	200 Ω $\pm 0,5\%$, 2k/20k/200k/2M/20M Ω $\pm 0,3\%$, 200M Ω $\pm 5,0\%$
Pomiar pojemności	20n/200n/2 μ /100 μ F $\pm 4,0\%$
Pomiar częstotliwości	20kHz $\pm 1,5\%$
Błąd	0.05%
Test diody	tak / 2,8V
Test hFE	tak
Sygnalizacja akustyczna	< 50 Ω
Pamięć odczytu	tak
Automatyczne wyłączanie	tak
Wskaźnik stanu baterii	tak
Zabezpieczenie	tak
Zasilanie	bateria 9V 6F22
Producent	Mastech

