

Multimetr cyfrowy – MS8211D

Multimetr kieszonkowy przystosowany do prowadzenia pomiarów jedną ręką. Mierzy napięcie i prąd stały oraz zmienny, rezystancję z automatyczną zmianą zakresów pomiarowych. Wyposażony jest w akustyczny sygnalizator połączeń, test półprzewodników, tester stanów logicznych TTL.

Specyfikacja techniczna:

Max. wskazanie LCD	1999
Wybór zakresu	automatyczny / ręczny
Klasa izolacji	CAT III 600V
Zakres napięciowy DC	200m/2/20/200/600 V $\pm$ 0,7%
Zakres napięciowy AC	200m/2/20/200/600 V $\pm$ 0,8%
Zakres prądowy DC	20m/200mA $\pm$ 1.5%
Zakres prądowy AC	20m/200mA $\pm$ 2.0%
Pomiar rezystancji	200/2k/20k/200k/2M/20 M Ω $\pm$ 1,2%
Test diody	tak
Test TTL	tak
Sygnalizacja akustyczna	tak
Automatyczne wyłączenie	tak
Pamięć odczytu wartości maksymalnej	tak
Zasilanie	2x bateria 1,5V AAA
Wymiary	208x38x29 mm
Waga	110 g
Producent	Mastech