

Uniwersalny miernik cyfrowy z automatyczną zmianą zakresów pomiarowych Uni-Trend – UT 33A

Mierniki cyfrowe UT 33 należą do grupy najlżejszych multimetrów cyfrowych wyposażonych w holster. Dodatkowo posiada funkcję automatycznej zmiany zakresów pomiarowych.

Serię multimetrów UT33 wyróżnia elegancki i ergonomiczny kształt obudowy, której obrzeże wykonane jest z gumo podobnego tworzywa zapewniając pewne przyleganie do dłoni. Dzięki małym wymiarom można go zawsze mieć przy sobie i dysponować nim w każdej sytuacji awaryjnej.

Specyfikacja:

Funkcja	Zakresy	Dokładność
Napięcie DC:	400mV/4V/40V/400V/500V,	$\pm(0,8\%+1)$
Napięcie AC:	4V/40V/400V/500V,	$\pm(1,2\%+3)$
Prąd DC:	400uA/4mA/40mA/400mA/4A/10A,	$\pm(1\%+2)$
Prąd AC:	400uA/4mA/40mA/400mA/4A/10A,	$\pm(1,5\%+5)$
Rezystancja:	400/4k/40k/400k/4M/40M Ohm,	$\pm(1\%+2)$

Dodatkowe funkcje:

Akustyczny tester ciągłości,
Testowanie diod,
Test tranzystorów - pomiar wsp. hFE,
Maksymalne wyświetlenie: 3999,
Impedancja wejściowa do pomiaru napięcia DC ok. 10M ohm,
Holster, ergonomiczny kształt.
Dokładność podstawowa $\pm(0,8\%+1 \text{ cyfra})$

Ogólna charakterystyka

Zasilanie	Bateria 1.5V (AAA) x 2
Rozmiar wyświetlacza	48 x 16mm
Waga	Okolo 156g
Wymiary	130 x 73,5 x 35 mm