

Czujnik ruchu A-MS-5/24V



Czujnik ruchu umożliwia sterowanie urządzeniami zasilanymi od 5V do 24V. Umożliwia sterowanie lampkami, wentylatorami itp. Czas działania czujnika można regulować w zakresie od 10 sekund do 5min (potencjometr regulacyjny znajduje się wewnątrz czujnika). Do zestawu dołączone są przewody USB umożliwiające sterowanie urządzeniami zasilanymi z portu USB 5V.

Dane techniczne:

- napięcie zasilania: 5V-24V lub 5V poprzez kable USB dołączone do zestawu
- napięcie wyjściowe: 5V-24V lub 5V poprzez kable USB dołączone do zestawu
- zasięg działania czujnika: ok 3m
- kąt detekcji: 360°
- czas świecenia: regulowany od 10 sekund do 5min
- max. prąd: 5A
- rodzaj mocowania czujnika: przykręcany lub przyklejany
- wymiary czujnika: 50x26mm
- wysokość czujnika: 23mm
- długość przewodów zasilających: ok. 30cm, długość kabla USB 1m
- typ złącz zasilających: wtyk/gniazdo 2.1/5.5 lub USB po zastosowaniu kabli z zestawu